

# BX21S Tartım Göstergesi

Çok renkli ve paslanmaz çelik gövde



## Üstünlükleri

- 25mm geniş açılı, çok renkli aydınlatmaya sahip LCD gösterge
- OIML onayı
- 30000 d'ye kadar gösterge çözünürlüğü
- Programlanabilir fonksiyon ve navigasyon tuşları sayesinde kolay operasyon
- Doğrusallık düzeltme özelliği
- Opsiyonel uzun ömürlü, şarj edilebilen Li-ion batarya
- Çoklu dilde etiket basımı
- Çoklu tartım
- RS 232C data çıkışı
- Paslanmaz çelik gövde



## Basit Tartım Modu

- Çoklu dara
- Otomatik dara
- Birim değiştirme
- Tarih, Saat, Etiket No, Brüt, Dara ve Net ağırlık

## Sayma Modu

- 100 adet ortalama parça ağırlığı hafızası ve APW optimizasyonu

## Sınıflandırma

- 100 adet ürün hafızası
- Göstergede; Eksik, Tamam, Fazla, Durum barları
- Akustik ses ikazı

## Canlı Hayvan Tartımı

- Akıllı, dinamik tartı algoritması ile canlı hayvan tartımı



BX21S yüksek kalite standartlarında üretilen, düşük maliyetli ve genel amaçlı bir tartım göstergesidir. Standart olarak 30000 d gösterge rezolüsyonu ve 2 x 6000e OIML onayına sahiptir.

BX21S, 25mm yüksekliğinde, çok renkli aydınlatmaya sahip LCD göstergesi ile her açıdan rahatça okuma sağlar. BX21S de parça sayma, sınıflandırma ve canlı hayvan tartımları için dinamik tartım özelliği standarttır. IP65 koruma sınıfında paslanmaz çelik yapıda olup, her tip endüstriyel ortamda sorunsuzca kullanılabilir.

36 saate kadar kesintisiz kullanım sağlayan, opsiyonel batarya seçeneği bir diğer üstünlüğüdür.

## Teknik Özellikler

| Hassasiyet sınıfı                                                                                     | OIML R76 Sınıf III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB Tip onayı                                                                                          | 6000e (Tek kademe) 2 x 6000e (Çift kademe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Çözünürlük                                                                                            | 16.000.000 dahili, 30000d'e kadar ekran çözünürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Tartım birimleri                                                                                      | g, kg, oz, lb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Birim değişimi                                                                                        | Fonksiyon tuşuna basılarak g-oz ya da kg-lb seçilebilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Gösterge                                                                                              | 25mm karakter boyunda 40 x 112 mm geniş açılı, çok renkli aydınlatmaya sahip LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Sesli ikaz                                                                                            | Sınıflandırma modunda operatöre bildirim için farklı sesli ikaz modları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Otomatik kapatma                                                                                      | Batarya tasarrufu için programlanabilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Dara alma                                                                                             | Çoklu dara, otomatik dara ve dara silme seçilebilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Filtre                                                                                                | Çok düşük, Düşük, Orta ve Yüksek seçilebilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| G/N seçimi                                                                                            | Etkinse, fonksiyon tuşuna basılarak G/N ölçülebilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Toplama                                                                                               | Tartım ve sayım için 2 ayrı hafıza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| <b>Sayma</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Çalışma                                                                                               | Ortalama Parça Ağırlığı (APW) optimizasyonu mevcuttur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| APW hafıza                                                                                            | 100 farklı parça için                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Örnekleme miktarı                                                                                     | 10, 20, 30, 50, 100 adet olarak seçilebilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| <b>Sınıflandırma</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Ürün hafıza miktarı                                                                                   | 100 farklı ürün hafızası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Operatör uyarıcı                                                                                      | Çok renkli göstergede durum çubuğu üstünde bulunan uyarıcı ile programlanabilir sesli uyarıcı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| <b>Dinamik Tartım</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Canlı hayvan tartımı                                                                                  | Canlı hayvan ve hareketli yükler için akıllı dinamik tartım algoritması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| <b>Tartım Etiketi</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Etiket biçimi                                                                                         | Tarih, Etiket No, Brüt, Dara ve Net ağırlık gibi farklı tartım modlarına göre ayarlanabilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Tarih biçimi                                                                                          | dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy ya da yyyy.mm.dd şeklinde ayarlanabilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Çıktı dili                                                                                            | İngilizce, Türkçe, Almanca, Fransızca ve İspanyolca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| <b>Etiket Örnekleri</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
|                                                                                                       | <table><tr><th>Tartım</th><th>Dinamik Tartım</th><th>Sayım</th><th>Sınıflandırma</th></tr><tr><td>Ağırlık numarası #000010<br/>15-09-2012 01:04:03<br/><br/>Brüt 4.771 kg<br/>Dara 1.675 kg<br/>Net 3.097 kg</td><td>Ağırlık numarası #000014<br/>15-09-2012 01:08:57<br/><br/>Dyn Brüt 4.771 kg<br/>Dara 1.675 kg<br/>Dyn Net 3.096 kg</td><td>Ağırlık numarası #000018<br/>15-09-2012 01:14:39<br/><br/>Brüt 4.770 kg<br/>Dara 1.675 kg<br/>Net 3.096 kg<br/><br/>Parça ağırlığı 0.00100 kg<br/>Miktar 3096 pcs</td><td>Ağırlık numarası #000024<br/>15-09-2012 01:24:06<br/><br/>Brüt 1.705 kg<br/>Dara 1.675 kg<br/>Net 0.030 kg OK</td></tr></table> | Tartım                                                                                                                                                    | Dinamik Tartım                                                                                           | Sayım | Sınıflandırma | Ağırlık numarası #000010<br>15-09-2012 01:04:03<br><br>Brüt 4.771 kg<br>Dara 1.675 kg<br>Net 3.097 kg | Ağırlık numarası #000014<br>15-09-2012 01:08:57<br><br>Dyn Brüt 4.771 kg<br>Dara 1.675 kg<br>Dyn Net 3.096 kg | Ağırlık numarası #000018<br>15-09-2012 01:14:39<br><br>Brüt 4.770 kg<br>Dara 1.675 kg<br>Net 3.096 kg<br><br>Parça ağırlığı 0.00100 kg<br>Miktar 3096 pcs | Ağırlık numarası #000024<br>15-09-2012 01:24:06<br><br>Brüt 1.705 kg<br>Dara 1.675 kg<br>Net 0.030 kg OK |
| Tartım                                                                                                | Dinamik Tartım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sayım                                                                                                                                                     | Sınıflandırma                                                                                            |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Ağırlık numarası #000010<br>15-09-2012 01:04:03<br><br>Brüt 4.771 kg<br>Dara 1.675 kg<br>Net 3.097 kg | Ağırlık numarası #000014<br>15-09-2012 01:08:57<br><br>Dyn Brüt 4.771 kg<br>Dara 1.675 kg<br>Dyn Net 3.096 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ağırlık numarası #000018<br>15-09-2012 01:14:39<br><br>Brüt 4.770 kg<br>Dara 1.675 kg<br>Net 3.096 kg<br><br>Parça ağırlığı 0.00100 kg<br>Miktar 3096 pcs | Ağırlık numarası #000024<br>15-09-2012 01:24:06<br><br>Brüt 1.705 kg<br>Dara 1.675 kg<br>Net 0.030 kg OK |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| <b>Arayüz</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| İletişim portu                                                                                        | RS 232C (standart).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Veri çıkışı                                                                                           | İsteğe bağlı, Devamlı ve Hızlı Devamlı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Kutu                                                                                                  | Paslanmaz çelik, IP65, 224X134 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Yük hücresi sayısı                                                                                    | 4 adede kadar 350 Ω veya 14 adede kadar 1200 Ω yük hücresi (min. 85 Ω)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Montaj aksesuarları                                                                                   | Standart olarak stand ve duvar montaj aksesuarları mevcuttur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Güç                                                                                                   | 100-240 VAC, 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Batarya                                                                                               | 2000mAh Li-ion, tek yük hücresi için 36 saate kadar çalışma süresi ve 4x350 Ohm yük hücreleri için 24 saat kesintisiz çalışma süresi. (Opsiyonel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |       |               |                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |

